

0390203431

AHC1 moto-réducteur à un étage



Degré de protection: IP 50
Mode de fonctionnement: S2

 Sens de rotation: Rotation à gauche et à droite

■ Tension nominale: 12 V

Contactez-nous!












Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



Puissance nominale (W): 13,2

Courant nominal (A): 7

Vitesse nominale (rpm): 63

Couple nominal (Nm): 2

Couple de desserrage (Nm): 5,8

Rapport de transmission: 50:1


Capteur à effet Hall: Oui

Côté boîte de vitesses: Gauche






Dimensions




N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle ${\tt 3D}$

Contact

Schéma électrique



Connecteur



Boîtier:

TE 968182-1

Verrouillage:

TE 968183-1


PIN:

TE JPT 927768-1 (x2) / Micro-Timer-III 968052-1 (x2)





Interface d'entraînement



Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: Catalogue

